

Link do produktu: <https://dabe.pl/puszka-podlogowa-floor-box-247x291mm-10-gniazd-podloga-techniczna-35-50-wykładzina-5mm-p-6319.html>



Puszka podłogowa floor box 247x291mm 10 gniazd podłoga techniczna 35-50 wykładzina 5mm

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FLOORBOX_28
Producent	ELECTRAPLAN

Opis produktu

Prostokątna pushka podłogowa na 10 gniazd, do montażu w podłodze technicznej, pod wykładzinę. Umożliwia montaż osprzętu w standardzie MOSAIC 45x45, w tym gniazd zasilających 230V, VGA, USB lub gniazd komputerowych RJ45/RJ12. Pushka jest przeznaczona do dyskretnego zasilania odbiorników jednofazowych i dostępu do sieci teletechnicznej. Pushki podłogowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie poprowadzenie tradycyjnej instalacji nie jest możliwe ze względu np. na duże powierzchnie (serwerownie, salony, szkoły, centra handlowe lub biura). Pushka posiada jedno wyjście kablowe w pokrywie.

Maksymalna grubość wykładziny 5 mm.

Grubość podłogi technicznej w której można zamontować pushkę 35 - 50 mm.

Umożliwia montaż do 10 gniazd w standardzie MOSAIC 45x45 oraz dodatkowo 4 pojedyncze gniazda RJ45 o wymiarach 22,5 x 45 które montuje się po wyjęciu zaślepek na spodzie pushki.

Minimalna głębokość otworu jaki należy zapewnić dla poprawnego montażu w istniejącej podłodze (minimalne zagłębienie pushki) 55 mm.

Wymiary zewnętrzne w których jest zamontowana otwierana pokrywa 247 x 291 mm. Są to również minimalne wymiary jakie należy wyciąć w istniejącej podłodze.

Kolor szary RAL7011, wykonana z trwałego poliamidu. Pokrywę można zdemontować.

Pushkę montuje się poprzez cztery uchwyty na wkręty tak, aby ramka pushki dociskała wykładzinę. Należy zwrócić uwagę na grubość istniejącej podłogi technicznej. Pushka kompletna, gotowa do montażu w podłodze technicznej. W skład kompletu wchodzi pushka podłogowa z kompletem adapterów do montażu osprzętu. Osprzęt należy zamawiać osobno.

Przewody do pushki należy doprowadzić w rurach karbowanych, prostych lub w kanałach podłogowych. Pushka posiada zaciski do trwałego zamocowania przewodów, zabezpieczając je przed przypadkowym wyrwaniem.

Dzięki praktycznym uchwytnom pushkę można otworzyć bez żadnych narzędzi. Po otwarciu pokrywa pozostaje w pozycji pionowej ułatwiając podłączanie odbiorników.

Pushka przeznaczona jest do montażu w pomieszczeniach suchych. Dla pokryw i kaset zamkniętych spełnione są wymogi dla IP 30, dla pokryw i kaset z uchylonym wypustem i przy wyprowadzonych stamtąd kablach stopień ochrony wynosi IP 20.

Uwaga! Ze względów praktycznych zaleca się stosowanie skośnych gniazd 230V. Gniazda skośne umożliwiają łatwiejsze podłączenie wtyczek odbiorników i nie utrudniają zamknięcia pokrywy.